

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		OKNA			
1 d.1	analiza indywidualna	Oczyszczenie i wymycie okien wraz z parapetami.	m2		
		<okna> $[1,45 * 1,45 + 0,80 * 2,15 + 0,90 * 1,45] * 2$	m2	10,255	
		<parapety> $[1,45 + 0,90] * 0,25$	m2	0,588	
				RAZEM	10,843
2 d.1	analiza indywidualna	Montaż nawiewników sterowanych ręcznie umożliwiających przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		DRZWI			
4 d.2	kalkulacja własna	Montaż kratki nawiewnej o powierzchni 220 cm2 w drzwiach do łazienki.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		<pokój 1> 1,00	szt.	1,000	
		<kuchnia> 1,00	szt.	1,000	
		<łazienka> 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
6 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, wraz ze szpachlowaniem i przeszlifowaniem.	m2		
		<pokój 1> $0,80 * 1,00$	m2	0,800	
		<kuchnia> $0,80 * 2,00$	m2	1,600	
		<łazienka> $0,80 * 2,00$	m2	1,600	
				RAZEM	4,000
3		ŚCIANY, SUFITY			
7 d.3	kalkulacja własna	Demontaż lamp, półek, karniszy, wieszaków, zabudów meblowych, starych listew przyściennych, gwoździ i drobnych elementów.	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie kasetonów	m2		
		<POKÓJ 1> 20,00	m2	20,000	
		<KUCHNIA> 5,60	m2	5,600	
		<KORYTARZ> 4,60	m2	4,600	
				RAZEM	30,200
9 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie tapet. (ŚCIANY)	m2		
		<POKÓJ 1> $2 * 2,48 * (4,78 + 0,10 + 1,32 + 2 * 0,40 + 2 * 0,20 + 3,53) - 2 * 0,80 * 2,00$	m2	51,013	
		<KUCHNIA> $2 * 2,48 * (2,05 + 3,04) - 0,80 * 2,00$	m2	23,646	
		<ŁAZIENKA> $2 * 2,48 * (1,63 + 2,05) - 0,80 * 2,00$	m2	16,653	
		<KORYTARZ> $2 * 2,48 * (1,19 + 0,60 + 0,20 + 3,19) - 3 * 0,80 * 2,00$	m2	20,893	
				RAZEM	112,205
10 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych.	szt.		
		<Kratki wentylacyjne> 3,00	szt.	3,000	
		<Drzwiczki rewizyjne> 1,00	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
11 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych.	szt.		
		poz.10	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		<FARTUCH W KUCHNI> 0,60 * (2,64 + 2 * 0,60)	m2	2,304	
		<ŁAZIENKA> 2 * 1,50 * (1,63 + 2,05) - 0,80 * 1,50	m2	9,840	
				RAZEM	12,144
13 d.3	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach	m2		
		<Naprawa zabudowy szachtu inst.> 2,4 * (0,25 + 0,50)	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
14 d.3	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach.	m2		
		<POKÓJ 1> 20,00	m2	20,000	
		<KUCHNIA> 5,60	m2	5,600	
		<ŁAZIENKA> 3,30	m2	3,300	
		<KORYTARZ> 4,60	m2	4,600	
				RAZEM	33,500
15 d.3	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		<POKÓJ 1> 2 * 2,48 * (4,78 + 0,10 + 1,32 + 2 * 0,40 + 2 * 0,20 + 3,53) - 2 * 0,80 * 2,00	m2	51,013	
		<KUCHNIA> 2 * 2,48 * (2,05 + 3,04) - 0,80 * 2,00	m2	23,646	
		<ŁAZIENKA> 2 * 2,48 * (1,63 + 2,05) - 0,80 * 2,00	m2	16,653	
		<KORYTARZ> 2 * 2,48 * (1,19 + 0,60 + 0,20 + 3,19) - 3 * 0,80 * 2,00	m2	20,893	
		<ODJĘTO> - (poz.12)	m2	-12,144	
				RAZEM	100,061
16 d.3	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie podłoża	m2		
		poz.12 + poz.14 + poz.15	m2	145,705	
				RAZEM	145,705
17 d.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem. (SUFITY i ŚCIANY)	m2		
		poz.14 + poz.15	m2	133,561	
				RAZEM	133,561
4		PODŁOGI i POSADZKI			
18 d.4	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek, układanych metodą zwykłą	m2		
		<ŁAZIENKA> 3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
19 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		<POKÓJ 1> 20,00	m2	20,000	
		<KUCHNIA> 5,60	m2	5,600	
				RAZEM	25,600
20 d.4	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB grubości 8mm	m2		
		<KUCHNIA> 5,60	m2	5,600	
				RAZEM	5,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCV wraz z listwami przyściennymi z PCW (systemu panelowego)	m2		
		poz.20	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
22 d.4	KNR 2-02 0609- 03 analogia	Ułożenie podkładu pod panele	m2		
		<POKÓJ 1> 20,00	m2	20,000	
		<KORYTARZ> 4,60	m2	4,600	
				RAZEM	24,600
23 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z systemowymi listwami przyściennymi.	m2		
		poz.22	m2	24,600	
				RAZEM	24,600
24 d.4	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Montaż listew progowych	m		
		4 * 0,80	m	3,200	
				RAZEM	3,200
5		INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE			
25 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie przyłącza wodnego do podłączenia pralki.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.5	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.5	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny wraz z syfonem.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.5	KNR 2-15 0220- 04	Montaż zlewozmywaka, na wsporniku, dwukomorowego, z blachy stalowej wraz z syfonem.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.5	KNR 4-01 1212- 30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		15,00	m	15,000	
				RAZEM	15,000
33 d.5	KNR 4-01 1212- 19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2 * 0,60 * (2,10 + 0,40)	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.5	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowej na nową, 4 palnikową, z piekarnikiem elektrycznym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
6.1		Demontaż elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej.			
35 d.6.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
	Pokój 1	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.6.1	KNR 4-03 1122- 04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
	Kuchnia	5	szt.	5,000	
	Łazienka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	6,000
37 d.6.1	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
	Kuchnia	1	szt.	1,000	
	Łazienka	1	szt.	1,000	
	Korytarz	1	szt.	1,000	
				RAZEM	4,000
38 d.6.1	KNR 4-03 1122- 02	Demontaż gniazd RTV	szt.		
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.6.1	KNR 4-03 1122- 02	Demontaż gniazd TEL	szt.		
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.6.1	KNR 4-03 1122- 02	Demontaż gniazd Ethernet	szt.		
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.6.1	KNR 4-03 1120- 01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		poz.35 + poz.36 + poz.37	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
42 d.6.1	KNR-W 4-03 1133-02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	kpl.		
	Pokój 1	1	kpl.	1,000	
	Kuchnia	1	kpl.	1,000	
	Łazienka	1	kpl.	1,000	
	Korytarz	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	4,000
43 d.6.1	KNR-W 4-03 1149-01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.6.1	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² .	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.6.1	KNR-W 4-03 1132-10	Demontaż wyposażenia: transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V, innych ...	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.6.1	KNR 13-26 0401 -01 analogia	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 1 kg - Słuchawka domofonowa.	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
47 d.6.1	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego.	m		
		(poz.52 + poz.53) * 50%	m	82,500	
				RAZEM	82,500
6.2		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.			
48 d.6.2	KNR-W 4-03 1001-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych.	m		
	Pokój 1	30	m	30,000	
	Kuchnia	30	m	30,000	
	Łazienka	20	m	20,000	
	Korytarz	15	m	15,000	
				RAZEM	95,000
49 d.6.2	KNR-W 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm.	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.6.2	KNR-W 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym - pod puszką.	szt.		
		poz.51	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
51 d.6.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę - Puszka instalacyjna odgałęźna p/t z pokrywą z tworzywa sztucznego PO 80mm, puszka 60mm pod osprzęt.	szt.		
		poz.57 + poz.57_1 + poz.58 + poz.63	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
52 d.6.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewody typu YDY 3x1,5mm2	m		
	Pokój 1	15	m	15,000	
	Kuchnia	15	m	15,000	
	Łazienka	10	m	10,000	
	Korytarz	10	m	10,000	
				RAZEM	50,000
53 d.6.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewody typu YDY 3x2,5mm2	m		
	Pokój 1	40	m	40,000	
	Kuchnia	40	m	40,000	
	Łazienka	35	m	35,000	
				RAZEM	115,000
54 d.6.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewody typu YDY 3x4 mm2 - do piekarnika kuchenki elektrycznej.	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
55 d.6.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewody typu RG 6 (TV).	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
56 d.6.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - Przewody typu UTP 4x2x0,5 mm2 (Tel. Inter)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
57 d.6.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
	Pokój 1	4	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
58 d.6.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych bryzgoodpornych.	szt.		
	Kuchnia	3	szt.	3,000	
	Łazienka	2	szt.	2,000	
				RAZEM	5,000
59 d.6.2	KNR AT-14 0107 -01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo komputerowe typu p/t 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.6.2	KNR AT-14 0107 -01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo telefoniczne p/t 1xRJ-11/12, kompletne.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6.2	KNR AT-14 0107 -01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo telewizyjno-radiowe standardowe p/t RT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6.2	KNR AT-14 0107 -07	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.6.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej.	szt.		
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
	Kuchnia	1	szt.	1,000	
	Łazienka	1	szt.	1,000	
	Korytarz	1	szt.	1,000	
	Dzwonek	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
64 d.6.2	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2).	kpl.		
	Pokój 1	1	kpl.	1,000	
	Kuchnia	1	kpl.	1,000	
	Łazienka	1	kpl.	1,000	
	Korytarz	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	4,000
65 d.6.2	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych - Kuchnia , Łazienka.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.6.2	KNR-W 5-08 0504-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, przykręcanych - Plafoniera - Przedpokój.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.6.2	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		poz.48	m	95,000	
				RAZEM	95,000
6.3		Wykonanie instalacji wyrównawczej.			
68 d.6.3	KNR 5-14 0514- 01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - Listwa zaciskowa typu GSU/GSW.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.6.3	KNR-W 5-08 0620-01	Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.6.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton - przewody kabelkowe - LgYc 6mm ² .	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
71 d.6.3	KNR-W 5-08 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm ² .	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6.4		Montaż Tablic Bezpiecznikowych (TB) i Tablic Licznikowych (TL).			
72 d.6.4	KNR-W 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - pod montaż TB n/t.	apara t		
		1	apara t	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.6.4	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - obudowy Tablic Bezpiecznikowych (TB) n/t.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.6.4	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - FR- do 100A ; FR-301.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.6.4	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.6.4	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.6.4	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa).	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.6.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Dzwonek (Buczek).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.6.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłącznik 10A-20A.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
80 d.6.4	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² - do szyny N , PE.	szt.		
		7 * 3 + 3	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
6.5		Pomiary ochrony przeciwporażeniowej.			
81 d.6.5	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.	pomi ar.		
		7 + 1	pomi ar.	8,000	
				RAZEM	8,000
82 d.6.5	KNP 18 4602- 06.01	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego.	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
83 d.6.5	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania.	pomi ar.		
	Pokój 1	1	pomi ar.	1,000	
	Kuchnia	1	pomi ar.	1,000	
	Łazienka	1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	3,000
84 d.6.5	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania.	pomi ar.		
		poz.57 + poz.58 - poz.83	pomi ar.	6,000	
				RAZEM	6,000
85 d.6.5	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego.	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6		Wypożyczenie.			
86 d.6.6	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy (słuchawka).	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		INNE			
87 d.7	KNR 4-01 0106- 04 analogia	Posortowanie i wyniesienie z budynku oraz załadunek na środek transportowy wszystkich elementów i materiałów z demontażu i rozbiórki oraz pozostawionego wyposażenia.	m3		
		3,00	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
88 d.7	kalk. warsztatowa	Wywiezienie i opłata za utylizację/składowanie wszystkich elementów i materiałów z demontażu i rozbiórki oraz pozostawionego wyposażenia.	kpl.		
		<kontenery> 1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000